

Emetteur Infini ultra compact

1- Préparation :

- a) Il est conseillé de mettre l'émetteur infini en charge pendant deux heures avant son utilisation.
- b) La carte SIM qui se trouvera dans l'émetteur doit avoir la demande de code PIN désactivée. Si votre carte SIM demande le code PIN de sécurité. Placez là au préalable dans un téléphone portable. Allez dans le menu de sécurité et désactivez la demande de code PIN.
- c) Insérer la carte SIM dans l'émetteur infini, les contacts de la carte étant face aux 6 connecteurs sur l'émetteur. La partie biseauté (coupée) de la carte SIM se trouvant sur la gauche.
- d) Appuyer durant quelques secondes sur le bouton de l'émetteur. Une lumière bleue apparaîtra lors du démarrage de l'appareil.
- e) Attendez environ 30 à 45 secondes puis appelez le numéro de la carte SIM. L'émetteur infini va répondre automatiquement.

2- Utilisation

a) Sur batterie interne :

Une fois l'émetteur chargé, installez-le dans la pièce ou le véhicule que vous désirez surveiller. Faites des tests pour vous assurer de la qualité sonore et orienter le micro déporté au besoin. La batterie a une autonomie de 5 jours en veille et d'environ 5 heures en écoute.

b) Sur le secteur :

Laissez l'émetteur infini brancher sur le secteur pour une écoute sans limitation due à sa batterie.

Il est possible de démonter le chargeur pour une installation dans un objet électrique (radio réveil, lampe...). Ce genre de modification doit être effectuée par un électricien qualifié car le courant secteur 220V peut causer des risques de dangers mortels.

3- Conseils

- a) Évitez de placer l'émetteur infini à moins d'un mètre d'une radio, d'une télévision car lors de la prise de ligne, des bruits d'interférences peuvent être perçus.
- b) La petite lumière bleue est un indicateur de fonctionnement. Nous recommandons à nos clients de placer un morceau de scotch noir une fois le test effectué pour éviter un repérage accidentel de l'appareil dans une pièce à forte obscurité.

www.espion-on-line.com

Tel : 0044 208 144 34 82